Slå flymodus på eller av

1 Gå til statusskjermbildet og trykk på ◉ for å gå til hovedmeny.

2 Skjermbildet hovedmeny vises. Trykk på ▼ for å gå til Modus. Trykk på ◉ for å velge.

3 Menyskjermbildet Modus vises. Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Flymodus. Trykk på ◉ for å velge.

4 Skjermbildet Flymodus vises. Trykk på ▲ eller ▼ for å gå til På eller Av etter behov. Trykk på ◉ for å bekrefte.

Pumpen går tilbake til statusskjermbildet, flymodus blir aktivert umiddelbart og *Bluetooth*®-kommunikasjon slås av.

Stille inn tid

1 Gå til hovedmeny og trykk på ▼ for å gå til Innstillinger. Trykk på ◉ for å velge.

2 Fra skjermbildet Innstillinger, trykk på ▼ for å gå til Klokkeslett og dato. Trykk på ◉ for å velge.

3 Skjermbildet Klokkeslett og dato vises. Trykk på ▼ for å gå til Klokkeslett. Trykk på ◉ for å velge.

4 Skjermbildet Klokkeslett vises, med feltet for timer uthevet. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn timene. Trykk på ◉ for å bekrefte og gå til feltet for minutter.

5 Feltet for minutter er uthevet. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn minuttene. Trykk på ◉ for å bekrefte.

Norge
Accu-Chek Kundesenter: 815 00 510
www.accu-chek.no

© 2015 Roche Diabetes Care

ACCU-CHEK og ACCU-CHEK INSIGHT er varemerker for Roche.

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

Sist oppdatert: 2015-04

NO: **07260687001**/B

Stille inn dato

1 Gå til hovedmeny og trykk på ▼ for å gå til Innstillinger. Trykk på ◉ for å velge.

2 Fra skjermbildet Innstillinger, trykk på ▲ eller ▼ for å gå til Klokkeslett og dato. Trykk på ◉ for å velge.

3 Skjermbildet Klokkeslett og dato vises. Trykk på ▼ for å gå til Dato. Trykk på ◉ for å velge.

4 Skjermbildet Dato vises med feltet for året uthevet. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn året. Trykk på ◉ for å bekrefte og gå til feltet for måned.

5 Feltet for måned er uthevet. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn måneden. Trykk på ◉ for å bekrefte og gå til feltet for dag.

6 Feltet for dag er uthevet. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn dagen. Trykk på ◉ for å bekrefte.

Programmere en utvidet bolus

1 Trykk på ◉ fra statusskjermbildet.

2 Skjermbildet hovedmeny vises. Trykk på ◉ for å velge Bolus.

3 Skjermbildet Bolus vises. Trykk på ▼ for å gå til Utvidet bolus. Trykk på ◉ for å velge.

4 Skjermbildet Utvidet bolus vises med feltet for forsinket mengde uthevet.

5 Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn forsinket bolusmengde. Trykk på ◉.

6 Bolusvarigheten utheves. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn varigheten. Trykk på ◉ for å bekrefte.

7 Skjermbildet Bolus som skal tilføres vises, og viser insulinenhetene av den utvidete bolusen som ennå ikke er tilført. Du kan om nødvendig trykke på ◉◉ og programmere bolusen på nytt.

Programmere en flerbølgebolus

1 Trykk på ◉ fra statusskjermbildet.

2 Skjermbildet hovedmeny vises. Trykk på ◉ for å velge Bolus.

3 Skjermbildet Bolus vises. Trykk på ▼ for å gå til Flerbølgebolus. Trykk på ◉ for å velge.

4 Skjermbildet Flerbølgebolus vises, med feltet for umiddelbar mengde uthevet.

5 Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn umiddelbar bolusmengde. Trykk på ◉.

6 Feltet for forsinket mengde utheves. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn forsinket bolusmengde. Trykk på ◉.

7 Varigheten til den forsinkede bolusen utheves. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn varigheten. Trykk på ◉ for å bekrefte.

8 Skjermbildet Bolus som skal tilføres vises, og viser insulinenhetene av flerbølgebolusen som ennå ikke er tilført. Du kan om nødvendig trykke på ◉◉ og programmere bolusen på nytt.

Avbryte en bolus fra menyen Avbryt bolus

1 Trykk på ◉ fra statusskjermbildet.

2 Skjermbildet hovedmeny vises. Trykk på ◉ for å velge Bolus.

3 Menyskjermbildet Bolus vises. Trykk på ▼ for å gå til Avbryt bolus. Trykk på ◉ for å velge.

4 Skjermbildet Avbryt bolus vises.

5 Hvis mer enn én bolus er aktivert, trykk på ▲ eller ▼ for å gå til den bolusen du vil avbryte. Trykk på ◉ for å bekrefte.

6 Advarsel W38: Bolus avbrutt vises. Trykk på ◉ for å dempe advarselen. Trykk på ◉ på nytt for å bekrefte.

Bolus	Standardbolus	
	Avbryt bolus	
	Utvidet bolus	
	Flerbølgebolus	
Basal	Midlertidig basaldose	Primær MBD
		Avbryt midlertidig basaldose
	Aktiver basalprofil	Basalprofil 1 til 5
	Programmer basalprofil	Basalprofil 1 til 5
Stopp pumpe		
Start pumpe		
Pumpedata	Hendelsesdata	
	Bolusdata	
	Data for midlertidig basaldose	
	Totalt per dag	
	Driftstid	
	Versjon	
Modus	Signalmodus	Normal
		Vibrer
		Stille
		Høy
	Flymodus	
Innstillinger	Påminnelser	Tilfør bolus 1 til 5
		Manglende bolus 1 til 5
		Alarmklokke 1 til 5
		Bytte infusjonssett
	Kommunikasjon	Legg til enhet
		Enhetsliste
		Fjern enhet
		Hjem
	Enhetsinnstillinger	Modusinnstillinger: Normal
		Vibrer
		Stille
		Høy
		Brukerprofil: Standard
		Markert
		Redusert
		Tastelås
		Språk
		Skjerm: Lysstyrke
		Retning
		Bakgrunnsfarge
	Behandlingsinnstillinger	Automatisk av
		Bolusinnstillinger: Bolustrinn for hurtig bolus
		Tilførselshastighet
		Maksimal bolusmengde
		Forsinkelsesinnstilling
		Infusjonssettinnstillinger: Oppfyll.mengde for slangesett
		Oppfyllingsmengde for kanyle
		Varselnivå for ampulle
	Klokkeslett og dato	Klokkeslett
		Dato
		Tidsformat
Ampulle og infusjonssett	Bytt ampulle	
	Fyll opp slangesett	
	Fyll opp kanyle	

ACCU-CHEK® Insight

Roche

NO

Insulinpumpe

Kort bruksanvisning

ACCU-CHEK®

PDF

Approved according to„SOP 04.07.08"! **Kat. 04**

The Signature will not be printed!

LAY

LAN

LAB

Du får vite hvordan du bruker og programmerer påminnelser i pumpens bruksanvisning.

Påminnelser

R1 Tilfør bolus (1 til 5)
Husk å tilføre en bolus etter behov.

R2 Manglende bolus (1 til 5)
Sjekk om du har glemt å tilføre en nødvendig bolus.

R3 Alarmklokke (1 til 5)
Våkne!

R4 Bytt infusjonssett
Bytt infusjonssett etter behov.

R7 Midlertidig basaldose fullført
Tiden for en programmert midlertidig basaldose er utløpt. Sjekk om du må programmere en ny.

Advarsler

W31 Lavt ampulleinnhold
Ampullen i pumpen er nesten tom. Sørg for å ha en full ampulle klar.

Advarsler

W32 Batteri lavt
Batteriet i pumpen er nesten utladet. Sørg for å ha et nytt batteri klart.

W33 Ugyldig klokkeslett/dato
Hvis pumpen har vært uten strøm i mer enn én time, er det ikke sikkert klokkeslett og dato er fremdeles riktig. Still inn riktig klokkeslett og dato.



W34 Slutt på garanti
Pumpens garantiperiode er utløpt. Du anbefales å kontakte Accu-Chek Kundesenter for å få vite hva du skal gjøre.

W36 Midlertidig basaldose avbrutt
En midlertidig basaldose er avbrutt. Sjekk at avbruddet var tilsiktet. Programmer en ny midlertidig basaldose ved behov.

W38 Bolus avbrutt
En bolus er avbrutt. Sjekk at avbruddet var tilsiktet. Programmer en ny bolus ved behov.

W39 Lånetidsadvarsel
(kun lånte pumper)
Pumpens lånetid utløper snart. Kontakt Accu-Chek Kundesenter for å få vite hva du skal gjøre.

Etter at en vedlikeholdsmelding har vært utløst, er pumpen i STOP- eller PAUSE-modus og går i STOP-modus hvis du ikke starter insulintilførsel igjen i løpet av 15 minutter. Start insulintilførselen på nytt ved behov.

Vedlikehold

M20 Ampulle ikke satt inn
Sett inn en ampulle.

M21 Ampulle tom
Det er ikke noe insulin igjen i ampullen. Sett inn en ny ampulle.

M22 Batteri tomt
Batteriet i pumpen er utladet. Sett inn et nytt batteri.

M23 Automatisk av
Du har ikke trykket på noen tast i løpet av tidsperioden som er angitt for Automatisk av.

M24 Tilstopping
Insulinet kan ikke strømme fritt. Bytt hele infusjonssettet. Hvis vedlikeholdsmeldingen utløses igjen, må du også bytte ampullen.

M25 Lånetid over
(kun lånte pumper)
Pumpens lånetid er utløpt. Kontakt Accu-Chek Kundesenter for å få vite hva du skal gjøre.

Vedlikehold

M26 Bytte av ampulle ikke fullført
Ampullebytteprosessen ble avbrutt. Gjenta prosessen for ampullebytte.

M27 Nedlasting av data mislyktes
Dataoverføring til en datamaskin ble avbrutt. Start datanedlastingen på nytt.

M28 Tidsavbrudd for pausemodus
Pumpen har vært i PAUSE-modus i mer enn 15 minutter og er satt i STOP-modus. Midlertidige basaldoser og boluser er avbrutt. Start insulintilførselen på nytt, og programmer midlertidige basaldoser og boluser på nytt etter behov.

M29 Batteritype ikke angitt
Batteritypen ble ikke angitt under oppstartsprosessen. Angi riktig batteritype.

M30 Ampulletype ikke angitt
Ampulletypen ble ikke angitt under Bytt ampulle- eller oppstartsprosessen. Angi riktig ampulletype.

Hvis en feilmelding utløses, betyr det at pumpen har oppdaget et alvorlig problem. Hvis du ikke kan løse problemet ved første forsøk og feilmeldingen utløses på nytt, kontakt Accu-Chek Kundesenter for å få vite hva du skal gjøre, og bytt til alternativ insulinbehandling ved behov.

Feilmeldinger

E6 Mekanisk feil
Pumpens mekaniske system fungerer ikke riktig. Bytt batteriet og ampullen.

E7 Elektronisk feil
Hvis denne meldingen utløses må du bytte batteri. Hvis meldingen fortsatt utløses, kontakt Accu-Chek Kundesenter for å få vite hva du skal gjøre.

E10 Tilbakespolingsfeil
Stempelstangen spolte ikke riktig tilbake da ampullen ble satt inn. Bytt batteriet og utfør ampullebytte-prosessen på nytt.

E13 Språkfeil
Pumpen kan ikke lenger vise det valgte språket. Bytt til et annet språk.

SOS

Jeg er **diabetiker** og får medisiner via en insulinpumpe som tilfører insulin via et kateter inn i huden min. Hvis jeg viser tegn på uvanlig oppførsel eller er bevisstløs, trekk ut nålen eller kutt over slangen. Hvis jeg er i stand til å svelge, gi meg straks en eller annen form for sukker. Varsle lege, sykehus eller ambulanse.

I am a **diabetic patient** being treated with an insulin pump, that delivers insulin via tubing into my skin. If I show abnormal behavior or I am unconscious, please pull the needle out of my skin or cut the tubing. If I am able to swallow, give me sugar in some form immediately. Notify a healthcare professional, hospital or ambulance.

PDF

Approved according to„SOP 04.07.08“!

Kat. 04

The Signature will not be printed!

LAY

LAN

LAB

Identifikasjonskort / Emergency Card

Navn / Name

Adresse / Address

Telefon / Phone

Kontaktperson ved en eventuell nødsituasjon: / In case of emergency please contact:

Navn / Name

Telefon / Phone

Medisinsk ID-kort / Medical Certificate

Dette er en bekreftelse på at / This is to certify that

Navn / Name _____

Fødselsdato / Date of birth _____

har DIABETES MELLITUS. / has DIABETES MELLITUS.

Hun/han er avhengig av jevnlig tilførsel av insulin fra Accu-Chek Insight-insulinpumpen med serienummer _____ som han/hun bærer på seg.

She/He has to rely on regular supply of insulin with the Accu-Chek Insight insulin pump Serial No. _____ which he/she carries with him/her.

NO: **07260687001**/B Sist oppdatert: 2015-04

Sted og dato / Place and date

Helsepersonells navn /
Healthcare professional name

Telefon / Phone Faks / Fax

Helsepersonells underskrift /
Healthcare professional signature

Stempel / Stamp