ONR 1566 – Hagedorn 21084
(2011) Frau Horrix
Prüfmittelnummer n/a

V5/1 – qsg_06456138001_01_Da_065x120/715x120mm)_A – Black
V5/2 – qsg_06456138001_01_Da_065x120/715x120mm)_A – Cyan
V5/3 – qsg_06456138001_01_Da_065x120/715x120mm)_A – Magenta
V5/4 – qsg_06456138001_01_Da_065x120/715x120mm)_A – Yellow
V5/5 – qsg_06456138001_01_Da_065x120/715x120mm)_A – PMS 158 CVC

ACCU-CHEK® Mobile

Roche

DA

Kort vejledning

Første trin

ACCU-CHEK®

- Denne korte vejledning erstatter ikke den udførlige brugsanvisning til dit Accu-Chek Mobile system. Overhold de sikkerheds-anvisninger, der er i brugsanvisningen.
- **Apparatet og finger-prikkeren er kun beregnet til personlig brug!** De må kun anvendes til blodsukkermåling af én person. Der er risiko for overførsel af infektioner, hvis apparatet eller fingerprikkeren også anvendes af andre personer, eller hvis sundhedspersonale anvender dette apparat eller denne fingerprikker til blodsukker-måling på forskellige personer.

Oversigt: Apparat, fingerprikker og testkassette

Lancettromle

1

Åbn testkassettens emballage, og tag plastikbeholderen med testkassetten ud.

2 1 testkassette = 50 test

Tag den nye testkassette ud af plastikbeholderen.

- **A** Udløserknap (lad og prik)
- **B** Indikator for antal disponible lancetter
- **C** Skyder til klargøring af en ny lancet
- **D** Drejelig hætte til indstilling af indstiksdybde
- **E** Testfelt på kassettespidsen
- **F** Nedad/Opad-knapper
- **G** Tænd/Sluk- og Indtastningsknap
- **H** Låseknap til aftagning af fingerprikkeren
- **I** Låseknap til åbning af kassetterummets dæksel
- **J** Skydedæksel

Ibrugtagning af Accu-Chek Mobile systemet

1

Åbn skydedækselet fuldstændigt. Kun således kan du derefter åbne kassetterummets dæksel og isætte testkassetten.

2

Skyd låseknappen til kassette-rummets dæksel opad.

3



Isæt en ny testkassette i apparatet. Luk kassetterummets dæksel og skydedækselet.

4

Træk batteriernes beskyttelses-folie bagud af apparatet. Træk beskyttelsesfolien af displayet.

5

Tryk på ■-knappen i ca. 2 sekunder, til apparatet tændes. Vælg vha. ◄► det ønskede sprog.

6

Tryk på ■-knappen for at indstille det ønskede sprog. Tryk igen på ■-knappen for at bekræfte det valgte sprog.

Forberedelse af fingerprikker

1

Træk hætten af fingerprikkeren.

2 1 lancettromle = 6 lancetter

Isæt en ny lancettromle (med den hvide ende foran). Du har nu 6 sterile lancetter til rådighed.

Udtag ikke lancettromlen, før alle 6 lancetter er opbrugt. Lancettromlen kan ikke sættes i igen, når den først er taget ud.

3

Sæt hætten på igen.

4

Drej hætten, til den ønskede indstiksdybde står ved markeringen. Begynd med en middel indstiksdybde, f.eks. 3.

Klargøring af ny lancet

Klargør fingerprikkeren til den næste blodudtagning: Bevæg skyderen hen til ①, og tilbage igen til ②.

Dette skal du være opmærksom på

Vask dine hænder med varmt vand og sæbe. Tør dine hænder grundigt, før du udtager blod.

- Tilfør blodet med det samme på testfeltet, når du har udtaget bloddråben, og apparatet viser *Tilfør dråbe.*
- Berør testfeltet ganske **let** med bloddråben, når du tilfører blodet. Tryk ikke testfeltet på fingeren, og tvær ikke bloddråben ud.

fint formet bloddråbe

udtværet bloddråbe

Anvend en lille ny fint formet bloddråbe til hver blodsukkermåling, og tilfør den midt på testfeltet.

Måling af blodsukker

1

Åbn skydedækselet. Apparatet tændes.

2

Tryk fingerprikkeren fast på det ønskede indstiksted. Tryk derefter udløserknappen helt ned.

3

Tilfør bloddråben midt på testfeltet. Berør testfeltet ganske let med bloddråben.

4

Afhængigt af blodsukker-koncentrationen er målingen afsluttet efter ca. 5 sekunder. Aflæs måleresultatet, og luk skydedækselet. Apparatet slukkes.

Kundeservice

Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre, **Danmark**
Tlf. 36 39 99 54
www.accu-chek.dk

Seneste opdatering: 2011-10

CE 0088

©2011 Roche Diagnostics
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE og FASTCLIX er varemærker tilhørende Roche.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

06456138001 (01) – 2011-10 M_Version01_Rev3